

## **CZ** LED WIFI smart RGB pásek pro TV, 4x50cm, USB **Solight WM58**

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Přejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

### Upozornění

- Vyhněte se umístění svítidla v blízkosti předmětů, které jsou zdrojem tepla nebo vlhkosti.
- Nedívejte se na dlouho přímo na rozsvícené svítidlo, protože to může způsobit nepříjemné pocity nebo poškození zraku.
- Nevystavujte svítidlo venkovnímu prostředí, přímému dešti a neponořujte jej do vody. Svítidlo je určeno k vnitřnímu použití.
- Pravidelně svítidlo otírejte suchým nebo navlhčeným hadříkem pouze ve stavu, kdy je svítidlo odpojeno od elektrické sítě.

### Parametry

	Pásek	Ovladač
Napájení	USB 5V, 1200mA	Baterie CR2032 3 V
Výkon	6 W; max. 260 lm/m	
Provozní teplota	-20 °C ~ +60 °C	
Dosah ovladače	5 m	

### Montáž

LED pásek je vhodný pro TV s uhlopříčkou 32-65" (80-165cm). Instalujte pásek dle níže uvedených obrázků v závislosti na velikosti uhlopříčky televize.



### Obsah balení:

IR 24 Keys



tuya



4x 50cm LED pásek, 1x wifi modul, 1x dálkový ovladač,

1x napájecí kabel, 3x flexibilní konektor, 3x pevný konektory

## Fuknce dálkového ovladače:

Symbol	Klíčová poznámka	Symbol	Klíčová poznámka	Symbol	Klíčová poznámka	Symbol	Klíčová poznámka
	Jas +		Jas -		Vypnout		Zapnout
	Statická červená		Statická zelená		Statická modrá		Statická bílá
	Statická oranžová		Statická hráškově zelená		Statická tmavě modrá		Blikání 1
	Statická tmavě žlutá		Statická azurová barva		Statická hnědá		Blikání 2
	Statická žlutá		Statická světle modrá		Statická růžová		Pohasínání – 3 barvy
	Statická slámově žlutá		Statická nebeská modř		Statická fialová		Barevné přechody – 7 barev

## OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Smart Life



**KROK 1** Google Play nebo App Store vyhledejte a nainstalujte aplikace Smart Life.

**KROK 2** Zaregistrujte nový účet pomocí emailu nebo telefonního čísla a přihlašte se do aplikace

**KROK 3** Přepnutí do režimu párování

Aby bylo možné svítidlo spárovat s aplikací Smart Life, je potřeba jej přepnout do režimu párování. Ten je signalizován jeho blikáním a aktivuje se tak, že svítidlo 4x po sobě zapojíte a vypojíte od elektrické sítě (USB zdířky). Po čtvrtém zapojení je potřeba pár vteřin počkat a pásek se rozblíká.

**KROK 4** Přidejte zařízení

Spusťte aplikaci Smartlife a klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu -> Lighting -> Světla (Wi-Fi). Poté zadejte přihlašovací údaje wifi sítě, ke které je váš telefon aktuálně připojený a klepněte na tlačítko „Další“. Na následující obrazovce potvrďte klepnutím na „Confirm the light is blinking rapidly;“, že svítidlo rychle bliká a poté klepněte na tlačítko „Next“. Proces párování chvíli trvá. Po úspěšném párování se zařízení objeví v přehledu na hlavní obrazovce aplikace.

**KROK 4** Klepnutím na zařízení jej můžete ovládat dle funkcí, které nabízí Vámi stažená aplikace např. výše uvedený Smart Life.

Videonávod najdete na Youtube po vyhledání výrazu *solight led smart wifi* nebo oskenujte QR kód

**Poznámka:** Světla lze připojit jen na WIFI 2,4 GHz.

Na výrobek je vystaveno prohlášení o shodě podle platný předpisů. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz). Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



Smart Life  
Google Play



Smart Life  
App Store



CE IP20